



Manuál Termostatu

zkrácená verze pro
Trachycarpus Fortunei.

PAT IP65

www.propalmy.cz
propalmy@iKABEL.cz

Dodržujte tento ilustrační návod pro zazimování palmy:
<https://youtu.be/jjJcNQhDgks?si=-xSNdgGskcZt4roT>

Termostat PAT IP65 je již přednastavený na potřeby Trachycarpus Fortunei a postačí jej tedy dát do zásuvky a připojit vidlici SMART kabelu. Zadní část PAT IP65 je přizpůsobena závěsu na zeď.

Doporučujeme po prvním spuštění teplotně kalibrovat. Není ovšem podmínkou. Kalibrace teploty (CA) : Pokud dojde k odchylce mezi aktuální teplotou a skutečnou teplotou, použijte funkci kalibrace teploty ke korekci aktuální teploty a skutečné teploty. Opravená teplota = teplota (před kalibrací) + opravená hodnota (opravená hodnota může být kladná, 0 nebo záporná hodnota). Doporučujeme provést kontrolní měření po uvedení do činnosti termostatu.

Termostat PAT IP65 vlastní alarm, který je nastavený na -10°C a +15°C.

Základní přednastavení termostatu PAT IP65 je pro teplotní potřeby nejoblíbenějších palem Trachycarpus Fortunei.

Tyto nastavené hodnoty LZE i přizpůsobit a přenastavit na jiný druh rostlin a jejich teplotní potřeby.

Přednastavené hodnoty:

KÓD	Funkce	Výchozí hodnota
RV	Provozní teplota	-7 °C
SV	Teplota zastavení	-5 °C
AH	Horní alarm	15 °C
AL	Spodní alarm	-10 °C
CA	Kalibrace teploty	0 °C

Používejte tento termostat jen se SMART KABLEM.

Příklad nastavení na jinou hodnotu.

Pokud chcete nastavit termostat pro topení s následujícími parametry **RV= -10 °C zastavení topení při dosáhnutí -3 °C . Spodní alarm na -15 °C a horní alarm na 10 °C.**

1. Dlouze stiskněte tlačítko SET dokud nebude blikat hodnota RV.
2. Stiskněte  a  pro nastavení RV na hodnotu -10 °C.
3. Stiskněte tlačítko SET pro přepnutí na nastavení hodnoty SV.
4. Stiskněte  a  pro nastavení SV na hodnotu -3 °C.
5. Stiskněte tlačítko SET pro přepnutí na nastavení hodnoty AL.
6. Stiskněte  a  pro nastavení AL na hodnotu -15 °C.
7. Stiskněte tlačítko SET pro přepnutí na nastavení hodnoty AH.
8. Stiskněte  a  pro nastavení AH na hodnotu 10 °C.
9. Dlouze stiskněte tlačítko SET pro uložení hodnot.
10. Připojte SMART kabel na výstup z termostatu
11. Tlačítkem SET a šipka nahoru vypnete osvětlení displeje.

ZÁRUKA

Na produkt PAT IP65 je původnímu majiteli poskytována záruka po dobu dvou let na vady zpracování a materiálu. V případě potřeby nás prosím kontaktujte: servis@ikabel.cz



VAROVÁNÍ

* Nepřetěžujte

Tato jednotka pracuje se zátěží až 15A (PAT-IP65). Pokud je zátěž větší než jmenovitá hodnota, bude velmi horká, dokonce může i spálit termostat. To je velmi nebezpečné. Pokud požadujete, aby regulátor teploty pracoval stabilně po dlouhou dobu, je nejlepší, aby byla zátěž menší nebo rovna 12A (PAT-IP65).

* Sonda a tělo jsou vodotěsné, ale nepoužívají se pod vodou a musí se instalovat a používat svíse!

COPYRIGHT 2025 IKABEL DIGITEN CO., LTD VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Důležité upozornění: obalový materiál odevzdejte do tříděného odpadu!